

倍式電鐸機

MULTI-WELD300



機器特點

- 一、輸入電壓：AC 220V / 440V、三相、50 / 60HZ。
- 二、額定輸入功率：96KVA。
- 三、輸出端可相互並聯，輸出電流相加 800A / DC 使用率 100%。
- 四、各組子機可單獨做直流正極或直流負極鐸接功能。
- 五、各組子機電流調整範圍 35~300A，200A 輸出時使用率為 60%，電流輸出大小可由面板可變電阻 (VR)微調。
- 六、本機設計符合安規 CNS-4782-C4147，有內裝防電擊裝置迴路。待機狀況下，正負極之電壓低於 DC25V。
- 七、主變壓器與鐸接子機為結構體組合，可分 8 部子機(方便於更換工作場地移動所需)。
- 八、結構支架需經過鍍鋅或防鏽過程處理，以預防惡劣環境之腐蝕。
- 九、總輸出電流於正負極性獨立控制下可達 2400A，輸出 1000A 時 100%使用率。
- 十、最高無負荷電壓 100VDC。
- 十一、具有中心吊環及叉動車插孔。
- 十二、可做 CAC-A(開槽)及 SMAW(手鐸)。
- 十三、接線端子需具保護蓋設計，防止觸碰發生電擊。

備註：可接受特殊規格訂做，本公司亦保有目錄修改之權利。



WEL&CUT

盛全股份有限公司

高雄縣大社鄉旗楠路23號

TEL：(886)7-351-2105

E-MAIL：welcut@giga.net.tw

FAX：(886)7-351-9046

DISTRIBUTOR